



## Manual til genopladelig arbejdslampe

Læs denne vejledning omhyggeligt og gem den til evt. senere reference

### Varenr. 5533

Effekt: 20W

Lumen: 0-1500.

Batteri: 8800 mAh Li, genopladeligt.

Opladningstid: 3,5 time via 5V 2A adapter.

Brugstid: 2 - 10 timer (alt efter benyttet lysstyrke)

LED-type: SMD2835

Farvetemperatur: 3000K

Arbejdstemperatur: -5° - +40°C

CRI : >80

Tæthedsklasse: IP54 (kan bruges både indendørs og udendørs)

Med supertouch ON/OFF-switch. Man aktiverer den dæmpbare funktion med et længere tryk på knappen. Lysstyrken vil gå op og ned i én cyklus. Slip knappen ved den ønskede lysstyrke. **Se billede 1.**

Med LED-batteriindikator. Du kan til hver en tid tjekke batteriniveauet.

Med USB-indgang til oplader. **Se billede 2.**

Inkl. USB-opladerkabel.




super touch switch  
LED battery indicator




USB charging port

ON/OFF SWITCH  
BATTERY INDICATOR



CHARGING  
PORT



Billede 1

Billede 2

### Sådan tager du lampen i brug

Tag forsigtigt arbejdslampen samt alle løse dele ud af indpakningen. Der medfølger 1 stk. USB-opladerkabel samt 1 stk. 5V 2A-adapter. Lampen kan tilsluttes almindeligt strømstik for opladning.

**OBS:** Når lampen er i gang med at oplade, vil LED-indikatoren på bagsiden af lampen blinke. Når lampen er fuldt opladet, holder den op med at blinke. Lampen kan tændes via kontakten på bagsiden af lampen.

**Note:** Lampen er udstyret med overopladningsbeskyttelse. Når lampen er fuldt opladet, kan den holde batteri i op til 4 uger (hvis den ikke benyttes).

**Vigtigt:** Hvis lampen ikke virker som den skal, skal man sørge for at den er slukket og at den ikke er tilsluttet et strømstik, før man gør yderligere. Hvis man selv forsøger at reparere eller på anden måde ændre lampen, bortfalder reklamationsretten uden videre. De to års reklamationsret bortfalder desuden ved enhver u hensigtsmæssig brug af lampen. Kontakt Harald Nyborg A/S ved reklamation.

Når produktet er udtjent, må det ikke kasseres sammen med det almindelige husholdningsaffald. Det skal afleveres på en godkendt genbrugsstation i hht. gældende WEEE-direktiver. På den måde er du som forbruger med til at beskytte miljøet bedst muligt. På forhånd tak.

